

Euro Detector

BJ-210

- Los billetes se introducen en cualquier posición
- El número total de billetes se muestra en pantalla.
- El importe total de billetes se muestra en pantalla.
- Configuración para que devuelva el billete por la parte delantera o trasera.
- Si detecta un billete no válido, avisa mediante un mensaje en pantalla y una señal acústica.

Método de detección de billetes falsos:

Infrarrojos, hilo metálico, tinta magnética e identificación de tamaño.



- Apertura para el mantenimiento del aparato.
- Indicador trasero y delantero.
- Indicador acústico.
- Cantidad total de billetes.
- Importe total de los billetes.
- Indicador de encendido.
- Salida de billetes.
- Entrada de alimentación
- Encendido /Apagado



- ✓ Velocidad: 0.50 segundos por billete
- ✓ Alimentación 12 V.
- ✓ Corriente: 0.55W (máximo)
- ✓ Adaptador: 100W-240V/ 50Hz-60Hz.
- ✓ Peso Neto 1kg.
- ✓ Dimensiones 120x220x+90mm



computram

Tel/fax: 958 25 29 78

Móvil : 627 74 13 08

Email: mmartos@computram.com

Web: www.computram.com



computram
Soluciones Informáticas